


## Informazioni per la stampa



### ORIGINAL GMUND

#### Retini

- o In offset 54 - 60 l/cm, in alcuni casi fino a 80 l/cm

#### Raccomandazioni per la stampa in offset

- o Adattare le pellicole e la macchina alla colorazione del fondo della carta
- o Mantenere la rimozione del sottocolore e la pila di fogli bassa, usare polveri antiscartino quando si stampano colori intensi
- o Effettuare prove prima della tiratura finale
- o Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi
- o Aumentare la pressione dei cilindri ed utilizzare caucciù più morbidi per la stampa sulle carte con superficie marcata
- o Tempi di asciugatura, minimo 24 ore

#### Ulteriori applicazioni

- o 90 e 100 g/m<sup>2</sup> sono utilizzabili per tutte le applicazioni d'ufficio (laser, ink-jet, fotocopie) mantenendo fede alle specifiche tecniche del costruttore e utilizzando toner originali. Si raccomanda di effettuare prove prima della tiratura finale.
- o Stampa tipografica, punzone in acciaio, rilievo a secco, laminatura a caldo, incisione laser, termografia, serigrafia, fustellatura

#### Lavorazioni e finiture

- o Speciali lavorazioni come il rilievo a secco, stampa con pellicole metallizzate e stampa tipografica consentono di ottenere risultati di particolare effetto
- o Particolarmente indicato per le applicazioni nel campo della stampa tipografica e del packaging
- o A partire da 170 g/m<sup>2</sup> per piegare la carta si consiglia la cordonatura.
- o Piegare e cordonare parallelamente al senso della fibra

#### Particolarità

- o Data la composizione naturale della carta Original Gmund, il colore di questa può subire una leggera variazione a seconda della fabbricazione
- o Senza cloro, senza acidi, pH neutro; pertanto particolarmente resistente al passare del tempo

Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc . Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non può assumersi alcuna responsabilità.